

**品名：光电水/油浸变送器**

简介：GDY-J 系列水/油浸变送器是一款光电探头和变送输出一体的探测器，传感器采用近红外光电原理，当外界被测液体接触到传感器表面时，使其光线路径改变，红外接收管处于截止状态，从而触发反向器翻转，输出呈现低电平吸收电流状态。结构采用全密封设计，保证了产品的高精度及可靠性。产品具有灵敏度高，响应时间快，使用方便，便于安装等特点。

用途：通讯基站、宾馆、饭店、精密机房、图书馆、仓库以及其他在积水需要报警的场所。

特点：变送器和传感器一体化设计，光折射原理，防直流极化，抗干扰能力强，可靠性高。

参数：

供电电压 DC 24V (12V ~ 30V)

工作温度 0℃ ~ 50℃

工作湿度 20%RH ~ 100%RH

误报率 < 100ppm

最大输出电流
(报警) ≤ 40mA

继电器输出

输出形式 高低电平输出：VL 为 0V (+0.5V)

VH 为 5V (± 0.5V)

继电器参数 0.4A AC 125V; 2.0A DC 30V

选型 GDJ-

支架式安装光电探头浸水变送器		
1-		高低电平输出
2-		继电器输出
	○	开路告警或高电平告警
	□	闭路告警或低电平告警

联系方式：

北京万顺华科技有限公司

Beijing WellStar Technology Co., Ltd.

地址：北京市朝阳区北苑路13号院1号楼A单元4层；

邮编：100107；

电话：010-89752511； 传真：010-61713004；

联系人：赵丹； 手机：13161035611

E-mail: sensorchina@163.com; QQ: 531257101

<http://www.sensorchina.com.cn> 或 www.sensor168.com.cn

Tel/Fax: 010-89752511 QQ: 531257101 E-mail: sensorchina@163.com mob: :13161035611

<http://www.sensorchina.com.cn> 或 <http://www.sensor168.com.cn>